









|--|--|

電源 MicroUSB

※本書は、『エクスチェンジCP for Hi-SEED』(以下、エクスチェンジ)の設置方法を説明しています。エクスチェンジの ご利用にあたっては、必ず製品に同梱の『エクスチェンジCP for Hi-SEED取扱説明書』をご覧ください。 ※エクスチェンジの動作には、①有線LANに接続できること、固定IPアドレスを割り振ることができること、インター ネットに接続できることが必要です。インターネット上のNTPサーバーを使用して現在時刻を取得できないと ご利用になれませんので、必ずインターネットに接続できる環境に設置してください。



 LANケーブルをLANポートに差し込み、Beeコンパスサーバーに 接続可能なネットワーク上に設置します。



2. アダプターの電源ケーブルを本体の電源コネクターに差し込みます。



3. アダプターの電源プラグを電源コンセントに差し込みます。



電源インジケーターが赤く点灯します。 ※点灯後、エクスチェンジが認識されるまで約30秒かかります。



Step2 ルート証明書の登録

エクスチェンジは、様々な機器と、3Beesのアプリを結ぶ製品です。患者様の個人情報などを安全に取り扱うため、通信の暗号化を行っています。 暗号化通信を行うためには、"ルート証明書"をPC、iPadなどご利用の端末に登録する必要があります。ご利用端末のOSおよびブラウザの種類に対応した手順をご参照ください。

Safari、Chrome (Mac) をご利用の場合

- "http://www.3bees.com/mwRootCA.pem" にアクセスします。 「mwRootCA.pem」のダウンロードが開始されますので、任意の場 所に保存してください。
- 保存した「mwRootCA.pem」 をダブルクリックします。
 証明書の信頼設定画面が 表示されます。
- 3. [常に信頼]ボタンをクリック します。
- 続いて、お使いのPCのパス ワード入力画面が表示されま すので、PCの起動時に入力 しているパスワードをご入力 ください。
- Andwarkson CA'LE or TESTA INAGESTS 4.5 DARABESTS 4.5 DARAB
- 5. キーチェーンアクセスのキーチェーン "ログイン" に「MediWeb Root CA」が追加されていることが確認されれば、証明書の登録は完了です。
 - 「ログイン"に追加されていない場合、"システム"に追加されている場合が あります。その場合、"システム"から"ログイン"に「MediWeb Root CA」 をドラッグアンドドロップしてください。

Firefox (Windows/Mac)をご利用の場合

- 1. "http://www.3bees.com/mwRootCA.pem" にアクセスします。
- 2. ダイアログボックスが表示されますので、『この認証局によるWebサイトの識別を信頼する』にチェックを付け、[OK]ボタンをクリックすると、証明書の登録は完了です。



Chrome(Windows)をご利用の場合

- "http://www.3bees.com/mwRootCA.pem" にアクセスします。 「mwRootCA.pem」のダウンロードが開始されますので、任意の場所 に保存してください。
- 2. コントロールパネルから[ネットワークとインターネット]を選択します。

€ Ⅲ明書

発行先 AddTn Baltin Class Copyri DigiCe DigiCe Entrus (3/6)

インポート(D_ エクスポート(E)...] 前時(R)

- 3. [インターネットオプション]を選択します。
- 4. [コンテンツ]タブを選択します。
- 5. [発行元]ボタンをクリックします。

全般 セキュリティ プライバシ コンテンツ 数続 プログラム 詳細設定 ファミリー セーフティー
職員できるインターネットのコンテンツを指 等ファミリー セーフティ(F) 定します。
証明書 ————————————————————————————————————
暗号化された接続と識別のための証明書を設定します。
SSL 状態のクリア(S) 証明書(C) 発行元(B)
メートコンフラートにより、、Web パーラ (前面) 設定(1) 設定(1) 設定(1)
フィードと Web スライス
フィードと Web スライスは、Web サイトの更新 されたコンテンツを Internet Explorer やその
他のプログラムで表示します。
OK キャンセル 法用(A)

「個人」ほかの人」中間証明短期「信頼されたルート証明保険」信頼された発行元」信頼されない発行元

 PAC
 PACIFIE
 PACMIDIR
 PL/>PAC

 AddTrust External L.
 AddTrust External L.
 2020/MS The USERTrust L.

 AddTrust External L.
 Stations Oylen'turus L.
 2020/MS The USERTrust L.

 Datas D AbdLine Privace
 2021/MS Stations Oylen'turus L.
 2021/MS Datas D AbdLine Oylen'turus L.

 Datas D AbdLine Privace
 2021/MS Datas D AbdLine Oylen'turus L.
 Datas D AbdLine Oylen'turus L.
 Datas D AbdLine Oylen'turus L.

 Datas D AbdLine D AbdTrust L.
 2021/MS Datas D AbdLine Oylen'turus L.
 Datas D AbdLine Oylen AbdLine Oylen C AbdLine Oyle

【羊組織定(A)

表示(V)

- 6. 「信頼されたルート証明 機関」が選択されている ことを確認し、「インポー ト(I)…]ボタンをクリック します。
- 証明書のインポートウィ ザード画面が表示されま すので、「次へ」をクリッ クします。
- 8. [参照]ボタンをクリック します。
- ファイル選択のダイアロ グが表示されたら右下の [X.509 証明書(*.cer,*.crt)] をクリックし、リストの一 番下に表示されている 「全てのファイル(*.*)」を 選択します。

	The Parata L		
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	• • • • • • • • • •	++ トキュメントの検索	q
理 新しいフォル	ダー	JE •	
お気に入り	ドキュメント ライブラリ 対象フォルダー: 2 が所	並べ替え: フォル	Ø- •
■ デスクトップ	名前	更新日時	1828
1 最近表示した場所	Arinha .	2012/02/01 13:07	7741
5	B Dell	2011/09/30 18:40	ファイル
ライブラリ	EPSON	2012/03/19 14:04	ファイル
B 5キ1メント	Fingertapps	2011/09/30 18:53	ファイルド
U han	Installed Source	2011/10/21 15:56	ファイル
	DoneNote ノートプック	2013/04/12 19:24	ファイル
	Dutlook ファイル	2012/12/11 12:50	ファイル
♪ ミュージック	RS_Base	2011/10/21 15:16	ファイル
	Settings	2011/12/08 15:10	ファイル
コンピューター	🎍 webshots	2012/03/21 12:32	ファイル・
# 05 (C)	1		

- 10.1でダウンロードしたルート証明書を選択し、[開く]をクリックしたら、 ウィザード画面の[次へ]をクリックします。
- 11. 証明書ストア画面が表示されたら、「証明書を全て次のストアに配置 する(P)」を選択します。証明書ストアには「信頼されたルート証明機 関」と表示されていることを確認してください。
- 12. [次へ]をクリックすると確認画面が表示され、[完了]をクリックする と証明書の登録は完了です。

iPadをご利用の場合

- 1. Safariで "http://www.3bees.com/mwRootCA.pem" にアクセ スします。
- 2. ダウンロードすると設定画面に切り替わります。
- 3. 設定画面で、[イン ストール] ボタンを タップします。

キャンセル	プロファイル	
	MediWeb Root CA	
Contraction of the second seco	信頼されていません	インストール
署名入り	MediWeb Root CA	
受信日	2014/06/19	
内容	1通の証明書	
詳細		>

警告画面が表示さ	キャンセル 警告 インストール
れますので、石上 の[インストール] をタップします。	未検証のプロファイル
	"MediWeb Root CA"の信頼性が検証できません。このプロフ ァイルをインストールすると、iPad上の設定が変更されま す。
	ルート証明書
	証明書"MediWeb Root CA"をインストールすると、iPadにあ る信頼できる証明書のリストに追加されます。
インストール完了画面	が表示されますので、[完了]をタップして、登録

5. は完了です。

Beeコンパス連携の設定

4.

エクスチェンジとBeeコンパス、およびHI-SEEDを連携するには、1.エクスチェンジで3BeesにログインしてHI-SEEDの連携設定を登録し、2.Beeコンパ スにエクスチェンジのURLを登録する必要があります。以下の手順に従い設定を行ってください。

1. 3BeesにログインしてHI-SEEDの連携設定を登録する

3Beesのログイン情報をエクスチェンジの管理画面から登録します。 エクスチェンジに接続できる環境下で、ブラウザでエクスチェンジに接続するこ とで設定画面を開くことができます。 ブラウザのアドレスバーに入力するIPアドレスの例) https://192.168.1.1

- 1. "3Beesログイン"の"メール"と"パスワード"に、3Bees登録時のメール アドレスとパスワードを入力してください。
- 2. [ログイン]ボタンをクリックして設定を保存します。

複数の施設アカウントをお持ちの場合は、使用する施設を選択するリスト が表示されます。その場合、施設を選択して次へ進んでください。

- 3. "Beeコンパス設定"タグをクリックしてください。
- **4** Hi-SEEDの3Bees日報ファイル出力ツールで出力先フォルダに指定 する共有フォルダーの情報を入力してください。
- 5. 変更ボタンを押して、連携設定を保存してください。共有フォルダーへ の接続に成功すると、
 の
 共有フォルダー ステータス: 異常なし
 と表示され、登録は完了 です。
 - "共有フォルダーステータス"が ▲#สフォルダーステータス: 異常あり
 となっている場 合は、共有フォルダーへの接続設定に誤りがあります。正しい情報を入力し て、再度変更ボタンを押してください。

エクスチェンジ			ログイン
3Bees ログイン	x-2 127-x 2972	0	
	(feed III)	,	



2. BeeコンパスにエクスチェンジのURLを登録する

Beeコンパスの基本設定を変更し、システム連携の設定でエクスチェンジのURLを登録します。

- Beeコンパスの「基本設定」画面を開き、"システム連携の設定"ブロックの"エクスチェンジのURL"に 「https://(エクスチェンジのIPアドレス)」を入力します。 例)https://192.168.1.1
- 2. エクスチェンジとの接続確認が行われ、通信が成功すると、[変更]ボタンの下に <a>

 マステーダス:
 第2
 と表示され、設定完了です。
 - ▲ 27-92: 異志ののように表示された場合は、異常ありと表示されたボタンをクリックします。 この作業を行っても異常ありの表示が消えない場合、「こんなときは」をご確認ください。



こんなときは

|電源ケーブルと接続し、電源につないでも電源インジケー |ターが点灯しない

・Step1を参考に、再度電源ケーブルの接続をご確認ください。それで も点灯しない場合は、故障の可能性がありますので、販売店または 3Beesカスタマーサポートまでご連絡ください。

エクスチェンジのIPアドレスがわからない

·エクスチェンジのIPアドレスは、ネットワーク環境に基づき出荷時に設定されています。IPアドレスがわからなくなったときは、3Beesカスタマーサポートまでご相談ください。

ブラウザのアドレスバーにエクスチェンジのIPアドレ スを入力しても、管理画面が表示されない

・エクスチェンジのIPアドレスが正しいかどうかをご確認ください。IPア ドレスがわからなくなったときは、3Beesカスタマーサポートまでご相 談ください。

・上記の作業を行っても開かない場合は、販売店または3Beesカスタマーサポートまでご連絡ください。

3Beesにログインを試みると、「ログインができま せん」と表示される。

·3Beesに登録済みアカウントのログインIDとパスワードが正し く入力されているかご確認ください。

3Beesログインのメールアドレスやパスワードが変更 された

·必ず新たな3Beesログインのメールアドレスとパスワードを再設定してください。

エクスチェンジのIPアドレスを変更したい

・エクスチェンジのIPアドレスを変更する場合は、必ず事前に、販売 店または3Beesカスタマーサポートまでご相談ください。

その他、不明な点や3Bees製品に対するFAQにつきましては、 3Beesサポートセンターをご参照いただくか、販売店にお問い合わ せください。

【3Beesサポートセンター】

http://support.3bees.com

<証明書の更新について>

ルート証明書の更新

エクスチェンジのIPアドレスを変更した場合、またはルート証明書の有効期限が切れた場合は、ルート証明書を更新する必要があります。

エクスチェンジのIPアドレスを変更する場合は、必ず事前に販売店 にご相談ください。ルート証明書の有効期限が近く、ルート証明書 の更新が必要な場合は、販売店または3Beesカスタマーサポート より事前にご連絡いたします。

- ※ HI-SEEDは、日立メディカルコンピュータ株式会社の登録商標です。
- ※ Mac、iPadは、Apple Inc.の商標です。
- ※ Safariは、Apple Computer, Inc.の米国およびそのほかの国における 登録商標または商標です。
- ※ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国 における登録商標です。
- ※ Google Chromeは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ※ Firefoxは、Mozilla Foundationの米国およびそのほかの国における 商標または登録商標です。

製造元・お問い合せ先

開発製造元	株式会社メディ・ウェブ
住所	東京都港区虎ノ門4-1-21 葺手第2ビル 2F
URL	http://www.mediweb.jp
お問い合せ	3Beesカスタマーサポート
電話	0120-388-894 (9:00~19:00 日曜祝日、年末年始を除く)
メール	info@3bees.com
URL	http://www.3bees.com

※本書の内容は、お客様に予告なく変更される場合があります。